

# **K161KH2**

Микросхема представляет собой семиканальный коммутатор с прямыми входами. Содержит 43 интегральных элемента. Корпус типа 238.16-1, масса не более 1,5 г.



Условное графическое обозначение К161KH2

Назначение выводов: 1 - общий; 2 - выход ключа 1; 3 - выход ключа 2; 4 - выход ключа 3; 5 - выход ключа 4; 6 - выход ключа 5; 7 - выход ключа 6; 8 - выход ключа 7; 9 - напряжение питания; 10 - вход ключа 7; 11 - вход ключа 6; 12 - вход ключа 5; 13 - вход ключа 4; 14 - вход ключа 3; 15 - вход ключа 1; 16 - вход ключа 1.

## **Электрические параметры**

Номинальное напряжение питания .....	- 27 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня .....	≤ - 4 В
Выходное напряжение высокого уровня .....	≥ - 40 В
Ток утечки на входе .....	≤ 0,1 мкА
Ток утечки на выходе .....	≤ 5 мкА
Ток потребления.....	≤ 1,2 мА
Входная емкость.....	≤ 5 пФ

## **Предельно допустимые режимы эксплуатации**

Напряжение питания

- К161KH2 ..... - 30 ... - 24 В

Коммутируемое напряжение:

- К161KH2 ..... - 60 ... 0 В

Входное напряжение высокого уровня ..... - 25 ... - 8,5 В

Входное напряжение низкого уровня ..... - 3 ... 0 В

Ток коммутации:

- К161КН2 ..... 0 ... 25 мА

Температура окружающей среды ..... - 10 + 70 °С