

Таблица спецификаций типономиналов трансформатора

ТПГ-112

Напряжение вторичных обмоток, В

Типономинал	Номера выводов вторичных обмоток	В режиме холостого хода	В режиме номинальной нагрузки	Ток номинальной нагрузки, А
ТПГ 112-1	7-9	$7.9 \pm 0,4$	$6,0 \pm 0,3$	1,2
ТПГ 112-2	10-9	$10,7 \pm 0,5$	$8,0 \pm 0,4$	0,35
	8-7	$17,3 \pm 0,9$	$12,5 \pm 0,6$	0,35
ТПГ 112-3	10-9		$8,5 \pm 0,4$	0,84
ТПГ 112-4	10-9-8		$2 \times 7,1 \pm 0,4$	0,39
	7-6		6	0,27
ТПГ 112-5	10-9		$9 \pm 0,4$	0,8
ТПГ 112-6	10-9		$10,6 \pm 0,5$	0,68
ТПГ 112-7	10-9		$11,8 \pm 0,6$	0,61
ТПГ 112-8	10-9		$12,5 \pm 0,6$	0,51
	8-7			
ТПГ 112-9	10-9		$12,5 \pm 0,6$	0,1
	8-7		4,75	0,35
ТПГ 112-10	10-9		$2 \times 14 \pm 0,7$	0,25
	8-7			
ТПГ 112-11	10-9		$2 \times 15 \pm 0,7$	0,24
	8-7			
ТПГ 112-12	10-9		$16 \pm 0,8$	0,45
ТПГ 112-13	10-9		$18 \pm 0,99$	0,4
ТПГ 112-14	10-9		$2 \times 18 \pm 0,9$	0,2
	8-7			
ТПГ 112-15	10-9		$21,2 \pm 1,1$	0,34
ТПГ 112-16	10-9		$23,6 \pm 1,2$	0,3
ТПГ 112-17	10-9		$2 \times 11,8 \pm 0,6$	0,3
ТПГ 112-18	10-9		$12,5 \pm 0,6$	0,57
ТПГ 112-19	10-9		2×9	
	8-7			