

## Основные электрические параметры 559ИП2

Название характеристики, единица и режим замера	Норма	
	больше	меньше
Номинальное напряжение питания, V	5-5%	5+5%
Uвыходное низкого уровня, V		0,5
Uвыходное высокого уровня, V	2,6	
Iпотребления при низком уровне выходного напряжения, mA		54
Iпотребления при высоком уровне выходного напряжения, mA		26
Iвходной низкого уровня, mA		0,005
Iвходной высокого уровня, mA		0,12
Iвыходной низкого уровня, mA		8
Iвыходной высокого уровня, mA		1
tзадержки распространения при включении, ns		15
tзадержки распространения при выключении, ns		30